



Scheda tecnica del prodotto

49915G - Scatola raccordo con presa technofil



Dati chiave	
Eldas numero	150716037
Unità di Base	Pezzo
disponibilità	Consegna in 3 settimane
EAN Code	7611718217890
gruppo	170000
Imballo pz.	50
paese di origine	CH
numero tariffa doganale	8536.9080
Peso (g)	79,84 g
Colore	grigio
Codifica della connessione a presa	Code 1
Dati tecnici	
Tipo di scatola	Scatole di giunzione
Carico d'incendio (KWh)	0,42 kWh
Dimensioni lunghezza x larghezza x altezza (mm)	88x49x38 mm



Scheda tecnica del prodotto

49915G - Scatola raccordo con presa technofil

Dimensioni lunghezza x larghezza x altezza (inch)	3,46x1,93x1,5 inch
Grado di protezione	IP20
Parti metalliche	Korrosionsgeschützt
Tipo di contatto del cavo piatto	Piercing-Kontaktierung (Schraube)
Numero di poli	5 palo
Corrente nominale parte corrente pesante (A)	16 A
Tensione nominale sezione di potenza (V)	250/400 V
Temperatura di esercizio (°C)	-15 bis 85 °C
Temperatura di installazione min. (°C)	5 °C
Parti in plastica	Halogenfrei
Cursore materiale/parte inferiore	Polyamid, schwarz
Materiale alloggiamento	Polyamid, grau
Materiale cofano	Polycarbonat, transparent
Numero Cacciavite Viti a punta Parte corrente pesante	1
Coppia di serraggio per viti a testa cilindrica nella sezione corrente forte (Nm)	0,7 Nm



Scheda tecnica del prodotto

49915G - Scatola raccordo con presa technofil

Accessori per i prodotti

	Stecker_01_05 - Connessioni a presa Code 1 per tensione di rete, 5 poli (3LNPE) null
--	--



Scheda tecnica del prodotto

49915G - Scatola raccordo con presa technofil

Sistemi di prodotti



Sistema di cavi piatti Technofil 5G2,5mm²



Grazie alla versatilità della gamma di scatole di derivazione, questo sistema soddisfa numerosi e complessi requisiti per le linee di utenza.
È possibile combinare i collegamenti in modo da alimentare alternativamente utenze unipolari o multipolari, assegnare le utenze a gruppi di commutazione diversi (circuiti di risparmio energetico), distribuire le utenze unipolari alternate su conduttori tripolari (bilanciamento del carico), assegnare utenze selezionate come luci di emergenza, registratori di cassa, ecc. all'alimentazione di sicurezza o di emergenza, oppure utilizzare connessioni fisse o a innesto per facilitare gli interventi di assistenza, a seconda delle esigenze.
