



Fiche produit

48655/02 - Boîte de jonction FK E90 5G4 mm² M25 Ø 16-20.5



Boîtier de sécurité incendie IP66/IP68, contact à 2 vis pour l'alimentation et la dérivation sans dénudage, avec raccordement à vis pour courant fort 5G4 mm², sortie longitudinale, y compris 1 x presse-étoupe M25x1.5, avec une plage de serrage de Ø 16-20.5 mm.

Données caractéristiques	
Unité de base	Pièce
disponibilité	Livraison sur rendez-vous
EAN Code	7611718269981
groupe	170000
Unité d'emballage	1
pays d'origine	CH
numéro tarifaire douanier	8536.9080
Poids (g)	780,1 g
Couleur	orange
Données techniques	
Charge d'incendie (KWh)	1,91 kWh
Dimensions longueur x largeur x hauteur (mm)	185x65x70 mm
Dimensions longueur x largeur x hauteur (inch)	7.28x2.56x2.76 inch
Degré de protection	IP66/IP68 (2m,30min)
Pièces métalliques	Pièces métalliques:V4A / Contact : alliage de cuivre



Fiche produit

48655/02 - Boîte de jonction FK E90 5G4 mm² M25 Ø 16-20.5


Type de contact du câble plat	Contact piercing (vis)
Nombre de pôles	5 pôles
type de contact	Borne à vis
Conducteur de raccordement (mm ²)	5x2,5 mm ²
Filetage du presse-étoupe	mit Kabelverschraubung M25x1.5 (IP68) D= 16.0 mm - 20.5 mm
Passage de câble (mm)	16.0 -25.0 mm
Courant assigné partie courant fort (A)	32(4mm ²) A
Tension assignée partie courant fort (V)	690 V
Température de fonctionnement (°C)	-15 à 85 °C
Température d'installation min. (°C)	5 °C
Maintien de la fonction	E30/E90 (DIN 4102-12)
Pièces en plastique	Sans halogène
Matériau de la vanne/partie inférieure	Polyamide, orange
Matériau du boîtier	Polyamide, orange
Matériau du capot	Polyamide, orange



Fiche produit

48655/02 - Boîte de jonction FK E90 5G4 mm² M25 Ø 16-20.5

Accessoires pour les produits



48254 - Plaque maintien pr boîtier 48253/48453

Plaque de maintien pour boîtier de raccordement 48253/48453



Fiche produit

48655/02 - Boîte de jonction FK E90 5G4 mm² M25 Ø 16-20.5

Systèmes de produits



FE180 E30/E90 5G4 mm² (câble de raccordement)



Système de sécurité incendie Woertz FE180 E30/E90 5G4 mm² pour l'alimentation électrique d'éléments importants pour la sécurité, comme l'éclairage de secours et d'évacuation, les systèmes de désenfumage ou les ascenseurs pour pompiers.