



Produktdatenblatt

49596 - Raptor Funkempfänger - 32 Kanäle - KNX



Raptor Funkempfänger/Medienkoppler - 868.3 MHz - 32 Kanäle - KNX-Buskoppler integriert - IP20

Kenndaten	
Eldas Nummer	405750007
Einheit	Stück
Verfügbarkeit	Lieferung nach Vereinbarung
EAN Code	7611718249129
Warengruppe	376000
Verpackungseinheit	1
Ursprungsland	CH
Zolltarifnummer	851762
Gewicht (g)	190 g
Farbe	schwarz
Technische Daten	
Schutzart	IP20
Flachkabel-Kontaktierungsart	Piercing-Kontaktierung (Messer)
Material	PA 6.6
Konfigurationsmodus	S-mode



Produktdatenblatt

49596 - Raptor Funkempfänger - 32 Kanäle - KNX

Steckanschluss	KNX-RF (Funk, 868.3 MHz)
Anzahl der Kanäle	32
Montageart	Flachkabel Woertz combi 5G2.5+2x1.5 mm2
Übertragungsmedien	KNX TP1 + KNX RF
Betriebstemperatur (°C)	-5 - 45 °C
Installationstemperatur min. (°C)	10 °C
Flachkabel-Kontaktierung	KNX
KNX-Bussspannung (Typ)	29 VDC SELV Typ



Produktdatenblatt

49596 - Raptor Funkempfänger - 32 Kanäle - KNX

Produktzubehör



Produktdatenblatt

49596 - Raptor Funkempfänger - 32 Kanäle - KNX

Produktsysteme



KNX Funkempfänger

Diverse KNX Funkempfänger.

