



## Produktdatenblatt

49706P/L1 - Anschlussdose FK power Sbox Lampenschaltung Taster C1+C4 Q



Anschlussdose SBox 3P mit Taster mit Schrittrelais Phase L1

### Kenndaten

Eldas Nummer	150712317
Einheit	Stück
Verfügbarkeit	Lieferung nach Vereinbarung
EAN Code	7611718220630
Warengruppe	170000
Verpackungseinheit	20
Ursprungsland	CH
Zolltarifnummer	853669
Gewicht (g)	110 g
Farbe	grau
Codierung Steckverbindung	Code 1 + Code 4

### Technische Daten

Dosentyp	Anschlussdosen
Brandlast (KWh)	0,4 kWh
Abmessungen LxBxH (mm)	74x67x37 mm



## Produktdatenblatt

49706P/L1 - Anschlussdose FK power Sbox Lampenschaltung Taster C1+C4 Q

Abmessungen LxBxH (inch)	2,91x2,63x1,45 inch
Schutzart	IP20
Metallteile	Korrosionsgeschützt
Flachkabel-Kontaktierungsart	Piercing-Kontaktierung (Schraube)
Anzahl Pole	3 polig
Bemessungsstrom Starkstromteil (A)	16 A
Bemessungsspannung Starkstromteil (V)	250 V
Betriebstemperatur (°C)	-15 bis 85 °C
Installationstemperatur min. (°C)	5 °C
Kunststoffteile	Halogenfrei
Werkstoff Schieber/Unterteil	Polyamid, schwarz
Werkstoff Gehäuse	Polyamid, grau
Werkstoff Haube	Polyamid, grau
Nummer Schraubenzieher Spitzschrauben Starkstromteil	1
Gebrauchsdrehmoment Spitzschrauben Starkstromteil (Nm)	0,7 Nm



## Produktdatenblatt

49706P/L1 - Anschlussdose FK power Sbox Lampenschaltung Taster C1+C4 Q

### Produktzubehör

---



**49738P - Schieber mit Laschen zu FK power 5G2.5 mm<sup>2</sup>**

Schieber zu Anschlussdosen

---



## Produktdatenblatt

49706P/L1 - Anschlussdose FK power Sbox Lampenschaltung Taster C1+C4 Q

### Produktsysteme

---



#### **SBox Leuchtenschaltung Flachkabel Power**

Anschlussdose SBox mit Funktion Ein/Aus, mit Taster, mit Schrittrelais, mit Serienschaltung.

