



Fiche produit

48960 - Boîte de jonction FK E90 3G2.5/3G4.0 IP68 avec gaine thermorétractable



Boîtier d'alimentation/de connexion E90, pour l'alimentation (câble rond - câble plat) ou la connexion (câble plat - câble plat) pour câble plat 3G2.5/4 mm². Avec gaine thermorétractable IP66/68.

Données caractéristiques	
Unité de base	Pièce
disponibilité	Livraison sur rendez-vous
groupe	170000
Unité d'emballage	1
pays d'origine	CH
numéro tarifaire douanier	8536.9080
Données techniques	
Type de Boitier	Boîtes de jonction
Charge d'incendie (KWh)	1,35 kWh
Dimensions longueur x largeur x hauteur (mm)	30x28.6x23.5 mm
Dimensions longueur x largeur x hauteur (inch)	1.18x1.12x0.92 inch
Degré de protection	IP66/IP68 (2m,30min)
Pièces métalliques	Protégé contre la corrosion
Nombre de pôles	3 pôles
type de contact	Borne à vis



Fiche produit

48960 - Boîte de jonction FK E90 3G2.5/3G4.0 IP68 avec gaine thermorétractable

Conducteur de raccordement (mm²)	3x2.5 mm²
Capacité de serrage (mm)	4.5 mm
Courant assigné partie courant fort (A)	41(6mm2) A
Tension assignée partie courant fort (V)	250 V
Comportement au feu	V0 (UL94)
Température de fonctionnement (°C)	-15 à 85 °C
Température d'installation min. (°C)	5 °C
Maintien de la fonction	E30/E90 (DIN 4102-12)
Pièces en plastique	Sans halogène
Matériau du boîtier	Céramique
Numéro Tournevis Vis de serrage Partie courant fort	schraubklemmen



Fiche produit

48960 - Boîte de jonction FK E90 3G2.5/3G4.0 IP68 avec gaine thermorétractable

Accessoires pour les produits



Fiche produit

48960 - Boîte de jonction FK E90 3G2.5/3G4.0 IP68 avec gaine thermorétractable

Systèmes de produits



FE180 E30/E90 3G4 mm² (câble de raccordement)



Système de sécurité incendie Woertz FE180 E30/E90 3G4 mm² pour l'alimentation électrique d'éléments importants pour la sécurité, comme l'éclairage de secours et d'évacuation, les systèmes de désenfumage ou les ascenseurs pour pompiers.



FE180 E30/E90 3G2.5 mm² (câble de raccordement)



Système de sécurité incendie Woertz FE180 E30/E90 3G2.5 mm² pour l'alimentation électrique d'éléments importants pour la sécurité, comme l'éclairage de secours et d'évacuation, les systèmes de désenfumage ou les ascenseurs pour pompiers.