



## Produktdatenblatt

49073G/L1 - Raptor Jalousie-Rollladenaktor 3-fach - KNX - L1 - Code 1



Raptor Jalousie-Rollladenaktor 3-fach, 2 Endschalter - 3 x 8 A max. - 3 x 4-polige Buchse Code 1 - Phase L1 - KNX-Buskoppler integriert - IP20

### Kenndaten

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Eldas Nummer              | 405431137          |
| Einheit                   | Stück              |
| Verfügbarkeit             | ab Lager verfügbar |
| EAN Code                  | 7611718272042      |
| Warengruppe               | 376000             |
| Verpackungseinheit        | 1                  |
| Ursprungsland             | CH                 |
| Zolltarifnummer           | 8536.5000          |
| Gewicht (g)               | 565 g              |
| Farbe                     | schwarz            |
| Codierung Steckverbindung | Code 1             |

### Technische Daten

|                                             |                    |
|---------------------------------------------|--------------------|
| Strom für die automatische Endlagedetektion | min. 150 mA (RMS)  |
| Abmessungen LxBxH (mm)                      | 170x70x66 mm       |
| Abmessungen LxBxH (inch)                    | 6.69x2.76x2.6 inch |



## Produktdatenblatt

49073G/L1 - Raptor Jalousie-Rollladenaktor 3-fach - KNX - L1 - Code 1

|                                   |                                                     |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Schutzart                         | IP20                                                |
| Flachkabel-Kontaktierungsart      | Piercing-Kontaktierung (Messer)                     |
| Material                          | PA 6.6                                              |
| Konfigurationsmodus               | S-mode                                              |
| Steckanschluss                    | 4-polige Buchse                                     |
| Stecksystem                       | Code 1                                              |
| Anzahl der Kanäle                 | 3                                                   |
| Montageart                        | Flachkabel Woertz combi 5G2.5+2x1.5 mm <sup>2</sup> |
| Übertragungsmedien                | KNX TP1                                             |
| Anzahl der Endschalter            | 2                                                   |
| Betriebstemperatur (°C)           | -5 - 45 °C                                          |
| Installationstemperatur min. (°C) | 10 °C                                               |
| Bemessungsstrom pro Kanal (A)     | 8 A                                                 |
| Flachkabel-Kontaktierung          | L1NPE + KNX                                         |
| Betriebsspannung                  | 230 VAC ± 10 %                                      |
| KNX-Bussspannung (Typ)            | 29 VDC SELV Typ                                     |
| Schaltspannung (VAC)              | 230 VAC                                             |



## Produktdatenblatt

49073G/L1 - Raptor Jalousie-Rollladenaktor 3-fach - KNX - L1 - Code 1

### Produktzubehör



#### **49744M - Stecker 4P C1 SW**

4-poliger Stecker Code 1 mit Schraubanschluss und Zugentlastung zur Selbstkonfektionierung - max. 250V / 16A - schwarz, halogenfrei.



## Produktdatenblatt

49073G/L1 - Raptor Jalousie-Rollladenaktor 3-fach - KNX - L1 - Code 1

### Produktsysteme

---



#### KNX Flachkabel-Aktoren für Jalousiesteuerung

Diverse KNX Flachkabel-Aktoren für Jalousiesteuerung.



#### Flachkabel-System Combi 5G2.5+2x1.5 mm<sup>2</sup> (KNX)

Dieses flexible System ist die Basis für die dezentrale Gebäudeautomation und kombiniert Starkstrom und Busdatenleitung in einer einzigen Kabelanwendung.

Die Anwendungsbereiche sind Büro- und öffentliche Gebäude, Industriegebäude, Hotels oder auch Modulbauten mit hohem Vorfertigungsgrad für die schnelle Installation.

