



Produktdatenblatt

49706/L1 - Anschlussdose FK combi Sbox Lampenschaltung Taster C1+C4 Q



Anschlussdose mit Taster mit Schrittrelais Phase L1 Mit Buchsen, Lampenschaltungen Taster Funktion

Kenndaten	
Eldas Nummer	150712307
Einheit	Stück
Verfügbarkeit	Lieferung nach Vereinbarung
EAN Code	7611718220609
Warengruppe	170000
Verpackungseinheit	20
Ursprungsland	CH
Zolltarifnummer	853669
Gewicht (g)	110 g
Farbe	schwarz
Codierung Steckverbindung	Code 1 + Code 4
Technische Daten	
Dosentyp	Anschlussdosen
Brandlast (KWh)	0,4 kWh
Abmessungen LxBxH (mm)	74x67x37 mm



Produktdatenblatt

49706/L1 - Anschlussdose FK combi Sbox Lampenschaltung Taster C1+C4 Q

Abmessungen LxBxH (inch)	2,91x2,63x1,45 inch
Schutzart	IP20, IP40 (Angeschlossen)
Metallteile	Korrosionsgeschützt
Flachkabel-Kontaktierungsart	Piercing-Kontaktierung (Schraube)
Anzahl Pole	3 polig
Bemessungsstrom Starkstromteil (A)	16 A
Bemessungsspannung Starkstromteil (V)	250 V
Betriebstemperatur (°C)	-15 bis 85 °C
Installationstemperatur min. (°C)	5 °C
Kunststoffteile	Halogenfrei
Werkstoff Schieber/Unterteil	Polyamid, Lila
Werkstoff Gehäuse	Polyamid
Werkstoff Haube	Polyamid, schwarz
Nummer Schraubenzieher Spitzschrauben Starkstromteil	1
Gebrauchsdrehmoment Spitzschrauben Starkstromteil (Nm)	0,7 Nm



Produktdatenblatt

49706/L1 - Anschlussdose FK combi Sbox Lampenschaltung Taster C1+C4 Q

Produktzubehör



Produktdatenblatt

49706/L1 - Anschlussdose FK combi Sbox Lampenschaltung Taster C1+C4 Q

Produktsysteme



SBox Leuchtenschaltung Flachkabel Combi

SBox Anschlussdosensystem für Leuchtenschaltung mit Flachkabel Combi.

