




Produktdatenblatt

49706P/L2 - Anschlussdose FK power Sbox Lampenschaltung Taster C1+C4 Q



Anschlussdose SBox 3P mit Taster mit Schrittrelais Phase L2

Kenndaten	
Eldas Nummer	150712337
Einheit	Stück
Verfügbarkeit	Lieferung nach Vereinbarung
EAN Code	7611718220647
Warengruppe	170000
Verpackungseinheit	20
Ursprungsland	CH
Zolltarifnummer	8536.9080
Gewicht (g)	110 g
Farbe	grau
Codierung Steckverbindung	Code 1 + Code 4
Technische Daten	
Dosentyp	Anschlussdosen
Brandlast (KWh)	0,4 kWh
Abmessungen LxBxH (mm)	74x67x37 mm



Produktdatenblatt

49706P/L2 - Anschlussdose FK power Sbox Lampenschaltung Taster C1+C4 Q

Abmessungen LxBxH (inch)	2,91x2,63x1,45 inch
Schutzart	IP20, IP40 (Angeschlossen)
Metallteile	Korrosionsgeschützt
Flachkabel-Kontaktierungsart	Piercing-Kontaktierung (Schraube)
Anzahl Pole	3 polig
Bemessungsstrom Starkstromteil (A)	16 A
Bemessungsspannung Starkstromteil (V)	250 V
Betriebstemperatur (°C)	-15 bis 85 °C
Installationstemperatur min. (°C)	5 °C
Kunststoffteile	Halogenfrei
Werkstoff Schieber/Unterteil	Polyamid, schwarz
Werkstoff Gehäuse	Polyamid, grau
Werkstoff Haube	Polyamid, grau
Nummer Schraubenzieher Spitzschrauben Starkstromteil	1
Gebrauchsdrehmoment Spitzschrauben Starkstromteil (Nm)	0,7 Nm



Produktdatenblatt

49706P/L2 - Anschlussdose FK power Sbox Lampenschaltung Taster C1+C4 Q

Produktzubehör



49738P - Schieber mit Laschen zu FK power 5G2.5 mm²

Schieber zu Anschlussdosen



Produktdatenblatt

49706P/L2 - Anschlussdose FK power Sbox Lampenschaltung Taster C1+C4 Q

Produktsysteme



SBox Leuchtenschaltung Flachkabel Power

Anschlussdose SBox mit Funktion Ein/Aus, mit Taster, mit Schrittrelais, mit Serienschaltung.

