




49706P/L2 - Aansluitdoos FK voeding Sdoos Lampcircuit Druknop C1 C4 Q



Aansluitdoos SBox 3P met drukknop met stappenrelais fase L2

Belangrijkste gegevens

Elda's nummer	150712337
Eenheid	Stuk
Beschikbaarheid	Levering op afspraak
EAN-code	7611718220647
Productgroep	170000
Verpakkingseenheid	20
Land van herkomst	CH
Douanetariefnummer	8536.9080
Gewicht (g)	110 g
Kleur	grijs
Codering stekkerverbinding	Code 1 + Code 4

Technische gegevens

Type blikje	Aansluitdozen
Vuurbelasting (KWh)	0,4 kWh
Afmetingen LxBxH (mm)	74x67x37 mm



49706P/L2 - Aansluitdoos FK voeding Sdoos Lampcircuit Drukknop C1 C4 Q

Afmetingen LxBxH (inch)	2,91x2,63x1,45 inch
Beschermingsklasse	IP20, IP40 (aangesloten)
Metalen onderdelen	Beschermd tegen corrosie
Contacttype platte kabel	Doordringend contact (schroef)
Aantal palen	3 polen
Nominale stroom zware stroom deel (A)	16 A
Nominale spanning vermogensdeel (V)	250 V
Bedrijfstemperatuur (°C)	-15 tot 85 °C
Installatietemperatuur min. (°C)	5 °C
Plastic onderdelen	Halogeenvrij
Materiaal schuif/onderste deel	Polyamide, zwart
Materiaal behuizing	Polyamide, grijs
Materiaal motorkap	Polyamide, grijs
Aantal Schroevendraaier Punt Schroeven Zwaarstroomonderdeel	1
Gebruikskoppel voor punt Schroeven in de zware-stroomsectie (Nm)	0,7 Nm



49706P/L2 - Aansluitdoos FK voeding Sdoos Lampcircuit Drukknop C1 C4 Q



49738P - Schuifregelaar met nokken voor FK voeding 5G2,5 mm²

Schuif naar aansluitdozen



49706P/L2 - Aansluitdoos FK voeding Sdoos Lampcircuit Drukknop C1 C4 Q



SBox-armatuurcircuit Platte kabel Voeding

Aansluitdoos SBox met aan/uit-functie, met drukknop, met stappenrelais, met serieschakeling.

