



Produktdatenblatt

30544/35V - Schutzleiterklemme DIN35 35mm² grün/gelb 58x16x56 mm



Schutzleiterklemme DIN35, 35 mm², grün/gelb, 58x16x56 mm. Schrauben und Federn aus rostfreiem Stahl

Kenndaten

Eldas Nummer	158112567
Einheit	Stück
Verfügbarkeit	Lieferung in 4 Wochen
EAN Code	7611718238734
Warengruppe	165000
Verpackungseinheit	10
Ursprungsland	CH
Zolltarifnummer	8536.9080
Gewicht (g)	110,2 g
Farbe	grün/gelb

Technische Daten

Abmessungen LxBxH (mm)	58x16x56 mm
Abmessungen LxBxH (inch)	2.28x0.63x2.21 inch
Leiterquerschnitt (mm ²)	1,5 - 35 mm ²
Anschlussart	Schraubklemme



Produktdatenblatt

30544/35V - Schutzleiterklemme DIN35 35mm² grün/gelb 58x16x56 mm

Tragschientyp	DIN-35
Kleinster anschliessbarer Querschnitt (mm ²)	1,5 mm ²
Anzahl Klemmstellen	2
Anzahl Etagen	1
Anzahl Potentiale	1
Anzugsdrehmoment Klemmschraube Draht	M6 (M = 2.5Nm)
Anzugsdrehmoment Mittelschraube (Querv. oder Befest.)	M4 (M = 1.5Nm)
Isolierwerkstoff	PA66
Nennquerschnitt (mm ²)	35 mm ²
Maximale Kurzzeitstromfestigkeit	4200 A/1s
Leiter-Abisolierlänge (mm)	20 mm
Leiter gleichen Querschnitts pro Klemmstelle EN60947 (mm ²)	1x35 , 1x25 , 2x16 mm ²
Leiteraufnahmeraum Breite x Höhe (mm)	9.5x10.6 mm
Bemessungsdaten nach UL 1059	
Nennquerschnitt (AWG)	2 AWG
Leiterquerschnitt (AWG)	2 - 16 AWG
Kleinster anschliessbarer Querschnitt (AWG)	16 AWG
Leiter-Abisolierlänge (inch)	0,79 inch
Leiteranschluss-Einstellmoment (lb-inch)	22,1 lb-inch



Produktdatenblatt

30544/35V - Schutzleiterklemme DIN35 35mm² grün/gelb 58x16x56 mm

Produktzubehör



Bezeichnungskarte_6x12mm - Bezeichnungskarten 6x12mm

Diverse Bezeichnungsschilder 6x12mm mit unterschiedlichen Prägungen.



Bezeichnungskarte_6x9mm - Bezeichnungskarte 6x9mm

Diverse Bezeichnungsschilder mit unterschiedlichen Prägungen.



Bezeichnungskarte_6x3mm - Bezeichnungskarte 6x3mm

Diverse Bezeichnungsschilder mit unterschiedlichen Prägungen.



Produktdatenblatt

30544/35V - Schutzleiterklemme DIN35 35mm² grün/gelb 58x16x56 mm

Produktsysteme



Verschalte Schutzleiterklemmen DIN 35

Diverse verschalte Schutzleiterklemmen.

